

Манипулятор



irz.ru

+7 (3412) 43-05-68, +7 (912) 851-53-11

am.porymov@irz.ru



Область применения

Манипулятор предназначен для формирования оператором управляющих сигналов в робототехнических и автоматических системах.

Параметры подключения

Параметр	Значение
VID	0xFEFF
PID	0x0006
Interface	USB1.1, HID
OS Linux	Joystick API
OS Windows	Generic HID Device
Диапазон работы джойстика в двух координатах	- 32767 ... +32767
Количество кнопок (осей)	3

Технические характеристики

Параметр	Значение
Температура эксплуатации	
- рабочая повышенная температура среды	+40 °C
- рабочая пониженная температура среды	-30 °C
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP67
Габариты, мм	170x106x60
Вид приёмки	ОТК

Габаритные размеры

